

Manual de Configuración

Información Nesesaria:

Simple Mobile

APN: Simple MMSC: <http://simpl.mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wap>

Port: 216.155.165.50 Proxy: 8080

T-Mobile

APN: wap.voicestream.com APN: internetvoicestream.com (Smartphones)

MMSC: <http://216.155.174.84/servelets/mms>

Port: 216.155.165.50 Proxy: 8080

CLARO

APN: wap.claropr.com Port: 10.50.38.3 Proxy: 8799

APN: internet.claropr.com (Smartphones) Port: 10.50.38.3 Proxy 8080

MMSC: <http://mmsg.claropr.com;1021/mmsc>

A&TT

APN: wap.cingular APN: internet.cingular (Smartphones)

MMSC: <http://mmsc.cingular.com>

Port: 66.209.11.32 Proxy: 80

User: WAP@CINGULARGPRS.COM Password: CINGULAR1

(Nota: El User y Password se escriben en letras mayúsculas)

Notas Especiales:

La información arriba es lo que se necesita, para configurar un celular con un proveedor de servicio y el cliente pueda usar el servicio de DATA (Internet y MMS) de su proveedor de servicio. APN = ACCES POINT NETWORK. Note que Algunas compañías tienen 2 APN; esto es porque uno de ellos es para smartphones (celulares que usen windows mobile, android o symbian). También se le conoce como el internet Caro. **EJ:** Para ATT el APN de celulares regulares es: **wap.cingular** (el servicio economico de internet) y para celulares windows mobile , iphones, ect es **internet.cingular**

(servicio caro o de smartphones). Use esta información de arriba según el proveedor y según el tipo de servicio (básico o smartphones).

Configuración de Celulares MTK JAVA (Internet)

Vaya a

- 1) Servicios (Services)
- 2) **DATA ACCOUNT**
- 3) **GPRS**
- 4) Seleccione el primero y presione edit
- 5) **Name** (Nombre) y Presione edit
- 6) Escriba el nombre de la compañía que va usar el cliente) GPRS, ejemplo: **SIMPLE GPRS**
- 7) Presione **Options (opt)**
- 8) **Done**
- 9) **APN:** presione edit
- 10) Escriba el **APN de la compañía que va usar el celular.**
- 11) Presione **Options (opt)**
- 12) **Done**
- 13) **Done** otra vez
- 14) **YES**
- 15) Presione **BACK 2 veces**
- 16) Presione **Internet Service**
- 17) Settings
- 18) Profiles
- 19) **ADD NEW**
- 20) Profile Name, Presione **edit**
- 21) Escriba My (proveedor) WEB, ej **My SIMPLE WEB**
- 22) Presione **Options (opt)**
- 23) **Done**
- 24) Home page, presione edit, escriba www.google.com
- 25) Presione **Options (opt)**
- 26) **Done**
- 27) **DATA ACCOUNT** y presione **Select (sel)**
- 28) Seleccione **GPRS**
- 29) Seleccione la cuenta GPRS que creamos, en este ejemplo **SIMPLE GPRS**
- 30) **Connection type** y presione **Select (sel)**
- 31) Seleccione **HTTP** y presione **ok**
- 32) Use **proxy**, seleccione Yes en la flecha.
- 33) Proxy address (**El que le pertenece al proveedor de servicio a usarse**)
- 34) proxy port (**El que le pertenece al proveedor de servicio a usarse**)
- 35) **Ok**
- 36) **DONE**
- 37) **YES**
- 38) Seleccione **My Simple WEB**
- 39) **Activate Profile**
- 40) Presione **BACK**
- 41) **Select SIM**

- 42) **SIM 1** (o el sim que esta usando)
- 43) **Bien Hecho ya hay internet.** Use el botón del medio para menú principal.
- 44) **Use su navegador Favorito**

Configuración MMS (Mensajes de Fotos y videos)

Vaya a :

- 1) Icono **MMS**
- 2) MMS settings
- 3) Profiles
- 4) Add New
- 1) Escriba My (proveedor) MMS, ej **My Simple MMS**
- 2) Presione **Options (opt)**
- 3) **Done**
- 4) MMSC, presione edit, escriba (**La dirección del proveedor de servicio que vaya usar**)
- 5) Presione **Options (opt)**
- 6) **Done**
- 7) DATA ACCOUNT y presione **Select (se)**
- 8) Escoja **GPRS**
- 9) Seleccione la cuenta GPRS que creamos, en este ejemplo **SIMPLE GPRS**
- 10) Connection type y presione **Select (se)**
- 11) Seleccione HTTP y presione **ok**
- 12) Use proxy, seleccione **Yes**, en la flecha
- 13) Proxy address (**El que le pertenece al proveedor de servicio a usarse**)
- 14) Proxy port (**El que le pertenece al proveedor de servicio a usarse**)
- 15) Presione **ok**
- 16) Presione **Done**
- 17) Presione **YES**
- 18) Seleccione el perfil creado, en este ejemplo: **My Simple MMS**
- 19) Escoja **Activate Profile**
- 20) **Bien Hecho , ya hay mensajes multimedia y fotos.**
- 21) Presione botón del medio para volver al menu principal
- 22) **Listo ya funciona.**

Nota 1: Normalmente se usan los PORT, tal y como estan escritos en la parte superior de esta página, sin embargo a veces que algunos modelos piden que se llene la información en tres dígitos. EJ, En el celular aparece: PORT 000.000.000.000. Si este es su caso, solo llene los números que faltan con 0. EJ el PORT de Claro se escribe 10.50.38.3, sin embargo bajo el requerimeinto antes mencionado, se escribe: **010.050.038.003**.

Nota 2: Para conocer como hacer configuraciones en otros celulares visite <http://lnk.co/configurar> y edite los Nombres, APN y proxy según sea nesasario.

Nota 3: Para que no tenga problemas en la navegación de internet, debe tener el celular en fecha y hora actual. Si el celular le pide que escoja región, debe escoger la región que diga GMT – 4.

Nota 4: Es muy buena práctica, apagar y prender el celular, después de hacer la configuración

Ejemplos de Configuración en Celulares MTK JAVA

SIMPLE MOBILE

Configuración (Internet)

Vaya a

- 1) Servicios (Services)
- 2) DATA ACCOUNT
- 3) GPRS
- 4) Seleccione el primero y presione edit
- 5) Name (Nombre) y Presione edit
- 6) Escriba **SIMPLE GPRS**
- 7) Presione **Options (opt)**
- 8) **Done**
- 9) APN: presione edit
- 10) Escriba **simple**
- 11) Presione **Options (opt)**
- 12) **Done**
- 13) **Done** otra vez
- 14) **YES**
- 15) Presione **BACK 2 veces**
- 16) Presione **Internet Service**
- 17) Settings
- 18) Profiles
- 19) ADD NEW
- 20) Profile Name, Presione **edit**
- 21) Escriba **My SIMPLE WEB**
- 22) Presione **Options (opt)**
- 23) Done
- 24) Home page, presione edit, escriba www.google.com
- 25) Presione **Options (opt)**
- 26) **Done**
- 27) **DATA ACCOUNT** y presione **Select (sel)**
- 28) Seleccione **GPRS**
- 29) Seleccione **SIMPLE GPRS**
- 30) **Connection type** y presione **Select (sel)**
- 31) Seleccione HTTP y presione **ok**
- 32) Use proxy, seleccione **Yes** en la flecha
- 33) Proxy address **216.155.165.050**
- 34) Proxy port **8080**
- 35) Ok
- 36) DONE
- 37) **YES**
- 38) Seleccione **My Simple WEB**

- 39) **Activate Profile**
- 40) Presione **BACK**
- 41) **Select SIM**
- 42) **SIM 1** (o el sim que esta usando)
- 43) **Bien Hecho ya hay internet.** Use el botón del medio para menú principal.
- 44) **Apaque y prenda el celular. Listo ya funciona. Use su navegador Favorito**

Configuración MMS (Mensajes de Foto)

Vaya a :

- 1) Icono **MMS**
- 2) MMS settings
- 3) Profiles
- 4) Add New
- 5) Escriba **My Simple MMS**
- 6) Presione Options (opt) y Done
- 7) MMSC, presione edit, escriba <http://smpl.mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc>
- 8) Presione Options (opt) y Done
- 9) DATA ACCOUNT y presione **Select** (sel)
- 10) Escoja **GPRS**
- 11) Seleccione la cuenta **SIMPLE GPRS**
- 12) Connection type y presione **Select** (sel)
- 13) Seleccione HTTP y presione **ok**
- 14) Use proxy, seleccione **Yes**, en la flecha
- 15) Proxy address: **216.155.165.050**
- 16) proxy port: **8080**
- 17) Presione **ok**
- 18) Presione **Done**
- 19) Presione **YES**
- 20) Seleccione **My Simple MMS**
- 21) Escoja **Activate Profile**
- 22) **Bien Hecho , ya hay mensajes multimedia y fotos.**
- 23) Presione botón del medio para volver al menu principal

CLARO

Configuración (Internet)

Vaya a

- 1) Servicios (Services)
- 2) DATA ACCOUNT
- 3) GPRS
- 4) Seleccione el primero y presione edit
- 5) Name (Nombre) y Presione edit
- 6) Escriba **Claro GPRS**
- 7) Presione **Options (opt)**

- 8) **Done**
- 9) **APN: presione edit**
- 10) Escriba **wap.claropr.com**
- 11) Presione **Options (opt)**
- 12) **Done**
- 13) **Done** otra vez
- 14) **YES**
- 15) Presione **BACK 2 veces**
- 16) Presione **Internet Service**
- 17) **Settings**
- 18) **Profiles**
- 19) **ADD NEW**
- 20) Profile Name, Presione **edit**
- 21) Escriba **My Claro WEB**
- 22) Presione **Options (opt)**
- 23) **Done**
- 24) **Home page, presione edit, escriba www.google.com**
- 25) Presione **Options (opt)**
- 26) **Done**
- 27) **DATAACCOUNT** y presione **Select (sel)**
- 28) Seleccione **GPRS**
- 29) Seleccione **SIMPLE GPRS**
- 30) **Connection type** y presione **Select (sel)**
- 31) Seleccione **HTTP** y presione **ok**
- 32) Use **proxy**, seleccione **Yes** en la flecha
- 33) **Proxy address 010.050.038.003**
- 34) Proxy port **8799**
- 35) **Ok**
- 36) **DONE**
- 37) **YES**
- 38) Seleccione **My Claro WEB**
- 39) **Activate Profile**
- 40) Presione **BACK**
- 41) **Select SIM**
- 42) **SIM 1** (o el sim que esta usando)
- 43) **Bien Hecho ya hay internet.** Use el botón del medio para menú principal.
- 44) **Listo ya funciona. Use su navegador Favorito**

Configuración MMS (Mensajes de Foto)

Vaya a :

- 1) **Icono MMS**
- 2) **MMS settings**
- 3) **Profiles**
- 4) **Add New**
- 5) Escriba **My Claro MMS**
- 6) Presione **Options (opt)** y **Done**

- 7) MMSC, presione edit, escriba **http://mmsg.claropr.com;1021/mmsc**
- 8) Presione Options (opt) y Done
- 9) DATA ACCOUNT y presione **Select** (sel)
- 10) Escoja **GPRS**
- 11) Seleccione la cuenta **Claro GPRS**
- 12) Connection type y presione **Select** (sel)
- 13) Seleccione HTTP y presione **ok**
- 14) Use proxy, seleccione **Yes**, en la flecha
- 15) Proxy address: **010.050.038.003**
- 16) Proxy port: **8799**
- 17) Presione **ok**
- 18) Presione **Done**
- 19) Presione **YES**
- 20) Seleccione **My Claro MMS**
- 21) Escoja **Activate Profile**
- 22) **Bien Hecho , ya hay mensajes multimedia y fotos.**
- 23) Presione botón del medio para volver al menu principal

T-Mobile

Configuración (Internet)

Vaya a

- 1) Servicios (Services)
- 2) DATA ACCOUNT
- 3) GPRS
- 4) Seleccione el primero y presione edit
- 5) Name (Nombre) y Presione edit
- 6) Escriba **T-Mobile GPRS**
- 7) Presione **Options (opt)**
- 8) **Done**
- 9) APN: presione edit
- 10) Escriba **wap.voicestream.com**
- 11) Presione **Options (opt)**
- 12) **Done**
- 13) **Done** otra vez
- 14) **YES**
- 15) Presione **BACK 2 veces**
- 16) Presione **Internet Service**
- 17) Settings
- 18) Profiles
- 19) ADD NEW
- 20) Profile Name, Presione **edit**
- 21) Escriba **My T-Mobile WEB**
- 22) Presione **Options (opt)**
- 23) Done
- 24) Home page, presione edit, escriba www.google.com
- 25) Presione **Options (opt)**

- 26) **Done**
- 27) **DATA ACCOUNT** y presione **Select** (sel)
- 28) Seleccione **GPRS**
- 29) Seleccione **T-Mobile GPRS**
- 30) **Connection type** y presione **Select** (sel)
- 31) Seleccione **HTTP** y presione **ok**
- 32) Use proxy, seleccione **Yes** en la flecha
- 33) Proxy address **216.155.165.050**
- 34) Proxy port **8080**
- 35) **Ok**
- 36) **DONE**
- 37) **YES**
- 38) Seleccione **My T-Mobile WEB**
- 39) **Activate Profile**
- 40) Presione **BACK**
- 41) **Select SIM**
- 42) **SIM 1** (o el sim que esta usando)
- 43) **Bien Hecho ya hay internet.** Use el botón del medio para menú principal.
- 44) **Listo ya funciona. Use su navegador Favorito**

Configuración MMS (Mensajes de Foto)

Vaya a :

- 1) Icono **MMS**
- 2) **MMS settings**
- 3) **Profiles**
- 4) **Add New**
- 5) Escriba **My T-Mobile MMS**
- 6) Presione **Options (opt)** y **Done**
- 7) **MMSC**, presione **edit**, escriba <http://216.155.174.84/servelets/mms>
- 8) Presione **Options (opt)** y **Done**
- 9) **DATA ACCOUNT** y presione **Select** (sel)
- 10) Escoja **GPRS**
- 11) Seleccione la cuenta **T-Mobile GPRS**
- 12) **Connection type** y presione **Select** (sel)
- 13) Seleccione **HTTP** y presione **ok**
- 14) Use proxy, seleccione **Yes**, en la flecha
- 15) Proxy address: **216.155.165.050**
- 16) Proxy port: **8080**
- 17) Presione **ok**
- 18) Presione **Done**
- 19) Presione **YES**
- 20) Seleccione **My T-Mobile MMS**
- 21) Escoja **Activate Profile**
- 22) **Bien Hecho , ya hay mensajes multimedia y fotos.**
- 23) Presione botón del medio para volver al menu principal

A&TT

Vaya a

- 1) Servicios (Services)
- 2) DATA ACCOUNT
- 3) GPRS
- 4) Seleccione el primero y presione edit
- 5) Name (Nombre) y Presione edit
- 6) **Escriba ATT GPRS**
- 7) Presione **Options (opt)**
- 8) **Done**
- 9) APN: presione edit
- 10) Escriba **wap.cingular**
- 11) Presione **Options (opt)**
- 12) **Done**
- 13) **Done** otra vez
- 14) **YES**
- 15) Presione **BACK 2 veces**
- 16) Presione **Internet Service**
- 17) Settings
- 18) Profiles
- 19) ADD NEW
- 20) Profile Name, Presione **edit**
- 21) Escriba **My ATT WEB**
- 22) Presione **Options (opt)**
- 23) **Done**
- 24) Home page, presione edit, escriba www.google.com
- 25) Presione **Options (opt)**
- 26) **Done**
- 27) **DATAACCOUNT** y presione **Select (sel)**
- 28) Seleccione **GPRS**
- 29) Seleccione **ATT GPRS**
- 30) **Connection type** y presione **Select (sel)**
- 31) Seleccione HTTP y presione **ok**
- 32) Use proxy, seleccione **Yes** en la flecha
- 33) **Proxy address 066.209.011.032**
- 34) **Proxy port 80**
- 35) **Ok**
- 36) **User Name: WAP@CINGULARGPRS.COM**
- 37) **Password: CINGULAR1**
- 38) **DONE**
- 39) **YES**
- 40) Seleccione **My ATT WEB**
- 41) **Activate Profile**
- 42) Presione **BACK**
- 43) **Select SIM**
- 44) **SIM 1** (o el sim que esta usando)

- 45) **Bien Hecho ya hay internet.** Use el botón del medio para menú principal.
46) Use su navegador Favorito

Configuración MMS (Mensajes de Foto)

Vaya a :

- 1) Icono **MMS**
- 2) MMS settings
- 3) Profiles
- 4) Add New
- 5) Escriba **My ATT MMS**
- 6) Presione Options (opt) y Done
- 7) MMSC, presione edit, escriba <http://mmsc.cingular.com>
- 8) Presione Options (opt) y Done
- 9) DATA ACCOUNT y presione **Select** (sel)
- 10) Escoja **GPRS**
- 11) Seleccione la cuenta **SIMPLE GPRS**
- 12) Connection type y presione **Select** (sel)
- 13) Seleccione HTTP y presione **ok**
- 14) Use proxy, seleccione **Yes**, en la flecha
- 15) Proxy address: **066.209.011.032**
- 16) Proxy port: **80**
- 17) Presione **ok**
- 18) **User Name:** WAP@CINGULARGPRS.COM
- 19) **Password:** CINGULAR1
- 20) Presione **Done**
- 21) Presione **YES**
- 22) Seleccione **My ATT MMS**
- 23) Escoja **Activate Profile**
- 24) **Bien Hecho , ya hay mensajes multimedia y fotos.**
- 25) Presione botón del medio para volver al menu principal

BONO: Uso de opera Mini y JAVA

Opera Mini – Es un navegador especializado que mejora la experiencia en el servicio de internet. Te replica las páginas web como si estuvieras en la computadora. Puedes Grabar y tener acceso fácil y rápido a tus páginas favoritas. Y no grabas información de web (como cookies), manteniendo el desempeño del celular intacto. Además podrás navegar más rápido con este navegador, ya que facilita tu conexión.

La mayoría de nuestros dipones ya traen Opera mini Beta 5. Si su celular no lo tiene, siempre se le puede instalar. Siempre puede usar nuestra **Guía de Instalacion de aplicaciones JAVA.**

Como Usarlo ?

- 1) Localize y presione el **Ícono de JAVA**
- 2) Seleccione **JAVA settings**
- 3) En select sim , **escoja el sim que va a usar (Sim 1 o Sim 2)**
- 4) En **Java Sim 1 Profile**
- 5) Escoja el **Perfil de internet** que haya creado, Ej My Simple WEB
- 6) Presione **ok**
- 7) Seleccione **JAVA**, aquí encontrarás todas las programas de java instalados.
- 8) Seleccione **Opera Mini Beta 5**,
- 9) Seleccione **Network Profiles**
- 10) En Profile Mode seleccione **User specific**
- 11) En select sim, seleccione el sim que esta usando.
- 12) En **JAVA Sim 1 Profile**
- 13) Escoja el **Perfil de internet** que haya creado, Ej My Simple WEB
- 14) Presione **ok**
- 15) Presione **Launch**, **Listo ya esta usando en navegador Opera Mini 5**

Nota 1: Es recomendable a pagar y prender el celular, antes de darle **Launch**

Nota 2: Opera Mini, si y solo si **el celular esta en hora y fecha**, se puede usar.

Nota 3: En algunos celulares , en **Java Settings**, aparecen opciones de permiso; en este caso, verifique que todo diga **allow**. Siga con los demás pasos.

Nota 4: Si en su celular hay un ícono **Opera Mini, Safari u O**, debe funcionar perfectamente. En algunos celulares; los íconos están asociados a programas chinos, sin embargo siempre puede instalar la versión americana.

Nota 5: En **JAVA Sim 1 Profile**, usted puede seleccionar **WIFI**, si va usar una red WIFI.

Ejemplo **Simple Mobile Sim 1**

- 16) **Icono de JAVA**
- 17) **JAVA settings**
- 18) En select sim , **Sim 1**
- 19) En **Java Sim 1 Profile**
- 20) Escoja el **My Simple WEB**
- 21) Presione **ok**
- 22) Seleccione **JAVA**,
- 23) Seleccione **Opera Mini Beta 5**,
- 24) Seleccione **Network Profiles**
- 25) En Profile Mode seleccione **User specific**
- 26) En select sim, **Sim 1**
- 27) En **JAVA Sim 1 Profile**
- 28) Escoja el **Perfil de internet** que haya creado, Ej **My Simple WEB**
- 29) Presione **ok**
- 30) Presione **Launch**, **Listo ya esta usando en navegador Opera Mini 5**